



Yangın Algılama Sistemleri için UAR Röleleri

Genel Bağlantı Rölesi (UAR) bir güvenlik sistemi tarafından kontrol edilmekte ve izlenen kontrol hatlarındaki ek ekipmanların izlenmesinde kullanılmaktadır.

UAR'de, güvenlik sistemi bağlantısına göre, 12 V röle veya 24 V röle bulunabilir.

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Almanya	VdS G 178046 UAR
Avrupa	CE UAR 12V/24V

İçerdiği parçalar

UAR/12 V Genel Bağlantı Rölesi

Mkt.	Parçalar
1	Bilgisayar panosu ve röle kartı bulunan röle muhafazası
1	Röle 12 V
1	Bağlantı aksesuarları çantası

UAR/24 V Genel Bağlantı Rölesi

Mkt.	Parçalar
1	Bilgisayar panosu ve röle kartı bulunan röle muhafazası
1	Röle 24 V
1	Bağlantı aksesuarları çantası

Teknik Spesifikasyonlar

Çalışma gerilimi	10,5 V DC . . . 29 V DC
İzin verilen anahtarlama akımı	Maks. 3 A
Anahtarlama gerilimi	60 V AC/DC
AC akım yükü ile anahtarlama gücü	180 VA
İzin verilen ortam sıcaklığı	-25 °C . . . +60 °C
EN 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 54
Muhafaza rengi	Gri

Boyutlar (G x Y x D)	160 x 80 x 55 mm
Ağırlık	Yaklaşık 300 g

Sipariş Bilgileri

UAR/12 V Genel Bağlantı Rölesi Her iki parça (muhafaza ve röle) gereklidir.	FMX-UAR12-compl
UAR/24 V Genel Bağlantı Rölesi Her iki parça (muhafaza ve röle) gereklidir.	FMX-UAR24-compl

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŐ.
G venlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com

Represented by